


自立運転を始める

停電が発生してエラー表示がでたら
連系運転を停止して自立運転を開始
することができます。

●エラー表示

E 02

1  を押して連系運転を停止する

●連系運転停止状態

2 住宅分電盤の太陽光発電用連系ブレーカをOFFにする


●自立運転停止表示

-- U --

3  を押してモードを切り換える

●自立運転中待機状態表示

U-L0

4 自立運転停止表示を確認して  を押す

5 自立ランプの点灯と出力電力の表示を確認する

利用したい電気機器のコードを自立運転用コンセントにつないで
ください。

電気機器を接続する前は「0.0kW」が表示されます。

利用している電気機器の消費電力に応じて出力電力を表示します。



●自立運転中の出力電力を表示

0.0 kW

待機状態


自立運転中に日射量不足により電力を出力できない場合、アラームが
鳴って待機状態になり、自立運転用コンセントからの出力が停止します。

待機状態の解除 ご使用の電気機器を減らしてください。

●自立運転中待機状態表示


U-L0

連系運転への切り換え

1  を押して自立運転を停止させる

●自立運転停止表示

-- U --


2  を押して自立モードから連系モードに切り換える

●連系運転停止状態

3 住宅分電盤の太陽光発電用連系ブレーカをONにする

●連系運転中

3.5 kW

4  を押して連系運転を開始する