

< 移行登録申請中 >

※1 蓄電容量は単電池の定格容量、単電池の公称電圧、セルの数の積で算出された値です（小数点第二以下は切り捨て）。
製品HP、カタログ等に掲載されている値とは異なるのでご注意ください。申請時はSHホームページで登録されているパッケージ型番に付随する蓄電容量で申請をお願いします。

< 一般仕様 >

パッケージ型番	パッケージ型番を構成する個別機器型番														仕様								適合安全規格	備考
	パワーステーション S+本体		蓄電池用コンバータ①		リチウムイオン蓄電池ユニット①		蓄電池用コンバータ②		リチウムイオン蓄電池ユニット②		蓄電池用コンバータ④		リチウムイオン蓄電池ユニット④		ネットリモコン	蓄電容量(※1)	初期実効容量 (JEM1511による)	定格出力 (進系)	定格出力 (自立)		定格出力可能時間			
	品番	台数	品番	台数	品番	台数	品番	台数	品番	台数	品番	台数	品番	台数					自立出力100V設定時	自立出力200V設定時	自立出力100V設定時	自立出力200V設定時		
PLJ-RC41035	LJRC41	1	LJDB151	1	LJB1235	1	—	—	—	—	—	—	—	—	LJNR01A	3.5kWh	2.7kWh	単相3線式, 101/202V, 50/60Hz, 5.5kW, 28.7A	単相2線式, 101V, 50/60Hz, 2.75kVA	単相3線式, 101/202V, 50/60Hz, 4kVA	90分	90分	JIS C 4412-1及び「蓄電システムの一般及び安全要求事項 (1)」10	一般標準品
PLJ-RC41035K	LJRC41	1	LJDB151	1	LJB1335	1	—	—	—	—	—	—	—	—	LJNR01A	3.5kWh	2.7kWh				90分	90分		
PLJ-RC41056	LJRC41	1	—	—	—	—	LJDB201	1	LJB1256	1	—	—	—	—	LJNR01A	5.6kWh	4.4kWh				150分	150分		
PLJ-RC41063A	LJRC41	1	—	—	—	—	—	—	—	LJDC201A	1	LJB2263	1	LJNR01A	6.3kWh	4.6kWh	150分				150分			
PLJ-RC41063AK	LJRC41	1	—	—	—	—	—	—	—	LJDC201A	1	LJB2363	1	LJNR01A	6.3kWh	4.6kWh	150分				150分			
PLJ-RC41070K	LJRC41	1	LJDB151	2	LJB1335	2	—	—	—	—	—	—	—	LJNR01A	7.0kWh	5.4kWh	130分				90分			
PLJ-RC41091K	LJRC41	1	LJDB151	1	LJB1335	1	LJDB201	1	LJB1256	1	—	—	—	LJNR01A	9.1kWh	7.2kWh	170分				90分			
PLJ-RC41098AK	LJRC41	1	LJDB151	1	LJB1335	1	—	—	—	LJDC201A	1	LJB2363	1	LJNR01A	9.8kWh	7.3kWh	180分				90分			
PLJ-RC41112	LJRC41	1	—	—	—	—	LJDB201	2	LJB1256	2	—	—	—	LJNR01A	11.2kWh	8.9kWh	210分				150分			
PLJ-RC41119AK	LJRC41	1	—	—	—	—	LJDB201	1	LJB1256	1	LJDC201A	1	LJB2363	1	LJNR01A	11.9kWh	9.1kWh				220分	150分		
PLJ-RC41126BK	LJRC41	1	—	—	—	—	—	—	—	LJDC201A	2	LJB2363	2	LJNR01A	12.6kWh	9.2kWh	220分				150分			
PLJ-RC41105K	LJRC41	2	LJDB151	3	LJB1335	3	—	—	—	—	—	—	—	LJNR01A	10.5kWh	8.1kWh	90分				90分			
PLJ-RC41126K	LJRC41	2	LJDB151	2	LJB1335	2	LJDB201	1	LJB1256	1	—	—	—	LJNR01A	12.6kWh	9.9kWh	130分				90分			
PLJ-RC41133AK	LJRC41	2	LJDB151	2	LJB1335	2	—	—	—	LJDC201A	1	LJB2363	1	LJNR01A	13.3kWh	10.1kWh	130分				90分			
PLJ-RC41140K	LJRC41	2	LJDB151	4	LJB1335	4	—	—	—	—	—	—	—	LJNR01A	14.0kWh	10.9kWh	130分				90分			
PLJ-RC41147K	LJRC41	2	LJDB151	1	LJB1335	1	LJDB201	2	LJB1256	2	—	—	—	LJNR01A	14.7kWh	11.6kWh	150分				90分			
PLJ-RC41154AK	LJRC41	2	LJDB151	1	LJB1335	1	LJDB201	1	LJB1256	1	LJDC201A	1	LJB2363	1	LJNR01A	15.4kWh	11.8kWh				150分	90分		
PLJ-RC41161K	LJRC41	2	LJDB151	3	LJB1335	3	LJDB201	1	LJB1256	1	—	—	—	LJNR01A	16.1kWh	12.6kWh	130分				90分			

< 耐塩仕様 >

パッケージ型番	パッケージ型番を構成する個別機器型番														仕様								適合安全規格	備考
	パワーステーション S+本体		蓄電池用コンバータ①		リチウムイオン蓄電池ユニット①		蓄電池用コンバータ②		リチウムイオン蓄電池ユニット②		蓄電池用コンバータ④		リチウムイオン蓄電池ユニット④		ネットリモコン	蓄電容量(※1)	初期実効容量 (JEM1511による)	定格出力 (進系)	定格出力 (自立)		定格出力可能時間			
	品番	台数	品番	台数	品番	台数	品番	台数	品番	台数	品番	台数	品番	台数					自立出力100V設定時	自立出力200V設定時	自立出力100V設定時	自立出力200V設定時		
PLJ-RC42035K	LJRC42	1	LJDB152	1	LJB1335	1	—	—	—	—	—	—	—	—	LJNR01A	3.5kWh	2.7kWh	単相3線式, 101/202V, 50/60Hz, 5.5kW, 28.7A	単相2線式, 101V, 50/60Hz, 2.75kVA	単相3線式, 101/202V, 50/60Hz, 4kVA	90分	90分	JIS C 4412-1及び「蓄電システムの一般及び安全要求事項 (1)」10	一般標準品
PLJ-RC42056	LJRC42	1	—	—	—	—	LJDB202	1	LJB1256	1	—	—	—	—	LJNR01A	5.6kWh	4.4kWh				150分	150分		
PLJ-RC42063AK	LJRC42	1	—	—	—	—	—	—	—	LJDC202A	1	LJB2363	1	LJNR01A	6.3kWh	4.6kWh	150分				150分			
PLJ-RC42070K	LJRC42	1	LJDB152	2	LJB1335	2	—	—	—	—	—	—	—	LJNR01A	7.0kWh	5.4kWh	130分				90分			
PLJ-RC42091K	LJRC42	1	LJDB152	1	LJB1335	1	LJDB202	1	LJB1256	1	—	—	—	LJNR01A	9.1kWh	7.2kWh	170分				90分			
PLJ-RC42098AK	LJRC42	1	LJDB152	1	LJB1335	1	—	—	—	LJDC202A	1	LJB2363	1	LJNR01A	9.8kWh	7.3kWh	180分				90分			
PLJ-RC42119AK	LJRC42	1	—	—	—	—	LJDB202	1	LJB1256	1	LJDC202A	1	LJB2363	1	LJNR01A	11.9kWh	9.1kWh				220分	150分		
PLJ-RC42126BK	LJRC42	1	—	—	—	—	—	—	—	LJDC202A	2	LJB2363	2	LJNR01A	12.6kWh	9.2kWh	220分				150分			
PLJ-RC42105K	LJRC42	2	LJDB152	3	LJB1335	3	—	—	—	—	—	—	—	LJNR01A	10.5kWh	8.1kWh	90分				90分			
PLJ-RC42126K	LJRC42	2	LJDB152	2	LJB1335	2	LJDB202	1	LJB1256	1	—	—	—	LJNR01A	12.6kWh	9.9kWh	130分				90分			
PLJ-RC42133AK	LJRC42	2	LJDB152	2	LJB1335	2	—	—	—	LJDC202A	1	LJB2363	1	LJNR01A	13.3kWh	10.1kWh	130分				90分			
PLJ-RC42140K	LJRC42	2	LJDB152	4	LJB1335	4	—	—	—	—	—	—	—	LJNR01A	14.0kWh	10.9kWh	130分				90分			
PLJ-RC42147K	LJRC42	2	LJDB152	1	LJB1335	1	LJDB202	2	LJB1256	2	—	—	—	LJNR01A	14.7kWh	11.6kWh	150分				90分			
PLJ-RC42154AK	LJRC42	2	LJDB152	1	LJB1335	1	LJDB202	1	LJB1256	1	LJDC202A	1	LJB2363	1	LJNR01A	15.4kWh	11.8kWh				150分	90分		
PLJ-RC42161K	LJRC42	2	LJDB152	3	LJB1335	3	LJDB202	1	LJB1256	1	—	—	—	LJNR01A	16.1kWh	12.6kWh	130分				90分			